

デジタルコードレス設定

更新日2006/02/27

子機登録

データ	415	PSデータ設定		
PSN >	000	PS番号		
000 >	0012	外部PSN番号	0000 ~ 9999	わかりやすく内線番号で
000 >	1	端末種別	1:多回線DCL	0:自営標準
000 >	入れない	PS_ID		
データ	100	内線番号		
外線5を押す		PSN設定		
000 >	12	内線12を設定(例)		
コマンド	C40	PSデータ登録		
		登録モードOK		
ショリ >	2	0:消去 1:読み出し 2:初期書き込み 3:再書き込み		
PSN >	000			
暗証番号 >	1234	子機も合せる		
PS登録中		ここで子機操作する。		

子機操作

#+8を押しながら電源ON

1	保留	システムNO.
暗証番号	保留	C40で入力した暗証番号

一般着信の場合

データ	233	一般着信PS一斉呼び出し
IFG >	00	アラームはSCで入力
00、PS0 >	12	PS内線番号入力(8台まで)

DGL着信の場合

データ	641	DGL着信PS一斉呼び出し
DGL Grp >	00	00 ~ 63
00、PS0 >	12	PS内線番号入力(8台まで)

ドアホン着信

データ	665	ドアホン着信PS一斉呼び出し
ドアホンNO >	0	0 ~ 3
0、PS0 >	12	PS内線番号入力(8台まで)

キーデータ

データ	106	フレキシブルキー割付
SC >		外線2でDN(内線割付)に変更
DN >	12	PS内線番号
		以下省略

参考(キーデータ)

04	短縮ダイヤル	21	フッキング	64	DSS/BLF	71	応答
05	代理応答	27	通話録音	65	メールボックス	72	システムパーク
06	秘解/会議	29	録音終了	66	外線(専用線)	73	グループパーク
10	自己保留	32	外線発信	67	ドアホン	74	VOIP専用線
13	予約	33	キャリア発信	68	DGL		
18	指定代理応答	38	外線代理応答	69	MSA		
20	割り込み	39	内線代理応答	70	発信		