

簡単マニュアルシリーズ

メーカー
機種

NEC
SV8300

★ PHS設定

更新日2013/11/30

PHS入換え設定 (内線540入れ替え例)

○ 2286633#+保留

A アンテナ閉塞処理(SO書込みモードにする)

1 E53 000 1-0 アンテナ閉塞モード

B PHS削除&登録

1 1004 000 ccc 削除
000 540 登録
2 1D21 540 236325186 新しいPHS子機ID
3 1D14 540 1-0 1->0
4 1D15 540 15-02 15->02 Carty 02 8PS 03
5 1202 540 1515-0815 1515->0815
6 1D20 540 0-1 1:書き込み

子機操作

Carty-NSの場合
モードを押しながら、電源ON
再発信を押す
6+1を押す
保留を2回押す

SOモード
設定開始
会社モード書き込み

登録中
登録終了でOK

電源OFF/ONにて通常モード

C アンテナ閉塞解除処理(SO通常モードにする)

1 E53 000 0-1 アンテナ閉塞解除モード

KOBA