

簡単マニュアルシリーズ

メーカー
機種

NEC
APEX3000

PHS設定

更新日2006/08/14

PHS入換え設定

(内線561入れ替え例)

1 1C	0012-	ccc	削除
	0012-	*561	登録
2 1D21	*561	236325186	PHS子機ID
3 1D14	*561	0	
4 1D15	*561	01	
5 1202	*561	0815	
6 5A00	011	D136,561	1C削除では消えない
7 1216	*561	D136	
8 1D20	*561	0 - 1	1:書き込み

子機操作

Carty-NSの場合
モードを押しながら、電源ON
再発信を押す
6 + 1を押す
保留を2回押す

SOモード
設定開始
会社モード書き込み

登録中
登録終了でOK

電源OFF/ONにて通常モード

KOBA