

簡単マニュアルシリーズ

メーカー
機種

サクサ
SOLVONET-S
SOLVONET-M

0036等ACR設定

更新日2006/03/02

0036等ACR設定

| | | | |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| C27 | ACR設定許可 | キヨカにする | |
| デ 615 | キャリア選択番号/ネーム | 0036設定 | 3文字入力可能 |
| デ 711 | 移動体課金 | エリア04 | 080削除 |
| | | エリア09 | 090削除 |
| デ 211 | 地域系NCC(LNN)利用回線 | 利用回線のみ | 利用あり |
| デ 245 | 外線ACR利用 | 利用回線のみ | 利用可 |
| デ 246 | NCCアクセスポーズ | 利用回線のみ | 00s |
| デ 529 | 地域系NCC(LNN)キャリア優先順位 | 市外 | 1:LNN NTT |
| | | 市内 | 1:LNN NTT |
| デ 582 | 地域系NCC(LNN)利用不可番号 | エリア15 | 080を消去 |
| | | エリア16 | 090を消去 |
| デ 583 | 地域系NCC(LNN)利用不可地域 | 01～07追加 | |
| | | 2～9追加 | |
| | | 081～089追加 | |
| | | 091～099追加 | |

操作 保留ボタン + 5

ACR 停止解除

KOBA