

留守番電話の設定

更新日2006/03/02

留守番設定

データ	220	着信形式	
IFG>	00	アナログはSC	留守セットしたい外線を入れる。
00>	1:夜 1:DIL	夜間切り替えで使用する。	
00>	1	メール着信代行	
00>	97	初期メールBOX	増設は98
データ	470	メールの属性	
コウモク>	5	外線着信代行メッセージ録音指定	
5>	1	MSG録音あり(応答専用の場合 0:なしのまま)	
データ	106	フレキシブルキー割付	
		07	夜間切り替え Grp 00

セット/解除

夜間切り替えキーを押す セット/解除される

応答メッセージの録音方法

受話器を上げ、メールBOX97を押す

1 + 4 + 1 + 6 を押す                      メッセージパターン1を使用した場合

独自のメッセージを録音する

# + 9 を押す

固定メッセージが入っております。変更の場合のみ上記の操作をおこなってください。